

Užívateľská príručka myPhone HAMMER 2



Obsah

Obsah sady myPhone Hammer 2	4
Technická špecifikácia myPhone Hammer 2	4
1. Vzhľad telefónu - úvod	5
Zapnutie a vypnutie zariadenia	6
Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie	6
Nabíjanie batérie	8
2. Využitie základných funkcií	8
Zamknutie klávesnice telefónu	8
Prístup k základnej ponuke	9
Prispôsobenie telefónu	9
Zapnutie/vypnutie Tichého režimu	9
Zvuky a používateľské profily	10
Funkcie týkajúce sa hovorov	10
Začatie hovoru	10
Prijatie telefónneho hovoru	11
Textové správy	11
Posielanie správ	11
Zobrazenie správ	12
Telefónne kontakty v myPhone HAMMER 2	13
Pridanie nového kontaktu	13
Hľadanie kontaktu	13
3. Využívanie pokročilých funkcií	14
Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu	14
Zmeškané hovory	14

Rýchla voľba	15
Pripojenie vášho telefónu k počítaču	15
4. Ďalšie funkcie telefónu	16
Nastavenie času a dátumu	16
Nastavenie jazyka ponuky	17
Nastavenie hovoru	17
Nastavenie budíka / budíkov.....	17
Továrenské nastavenia.....	18
Baterka	18
Zoznam hovorov.....	18
Kalendár	19
Bluetooth	19
Pripojenie zariadení Bluetooth	20
Posielanie súborov prostredníctvom Bluetooth	21
Fotoaparát.....	21
Fotografovanie	21
Nahrávanie videa	22
5. Všeobecné pravidlá správneho zaobchádzania s telefónom	22
Informácia o certifikácii (SAR)	22
Deklarácia zhody so smernicami Európskej únie	23

Obsah sady myPhone Hammer 2

Pred prvým použitím vášho telefónu sa uistite, že sa v balení nachádzajú všetky nasledujúce položky:

- mobilný telefón myPhone Hammer 2,
- batéria,
- nabíjačka (adaptér + USB kábel),
- headset,
- užívateľská príručka,
- záručný list,
- kovový nástroj pre odskrutkovanie zadného krytu.

Technická špecifikácia myPhone Hammer 2

- displej: TFT 2.2"
- baterka: Lit-ion 1450mAh
- kamera: 2 Mpx
- bluetooth
- mikroUSB
- slot pre mikroSD kartu do 8 GB
- IP68

1. Vzhľad telefónu - úvod

Vzhľad telefónu a jeho tlačidiel a funkcií



1. mikroUSB port (pod gumeným krytom).
2. LED.
3. slúchadlo
4. displej

5. navigačné tlačidlá "hore", "dole", "vpravo", "vľavo" a tlačidlo "OK"
6. tlačidlo <zelené slúchadlo>
7. tlačidlo <červené slúchadlo>
8. klávesnica
9. LED dióda
10. kamera
11. zadný reproduktor (budík)
12. kryt batérie

Zapnutie a vypnutie zariadenia

***Upozornenie:** Nezapínajte telefón v miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané alebo kde môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pre zapnutie alebo vypnutie telefónu stlačte a podržte tlačidlo <červené slúchadlo>.

Ak vás telefón vyzve pre zadanie PIN kódu, zadajte kód (bude zobrazený ako: ****) a stlačte tlačidlo <zelené slúchadlo>.

Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a batérie

Vypnite telefón, zložte zadný kryt (odskrutkovaním dvoch skrutiek s použitím špeciálneho kovového nástroja ktorý nájdete v balení).



Vložte SIM kartu - SIM karta musí byť umiestnená s jeho zlatými kontaktmi smerom nadol tak ako je názorne vytlačené na tele telefónu.


Vložte pamäťovú kartu - pre otvorenie veka čítačky karty jemne posuňte veko smerom nadol. Pamäťová karta MicroSD musí byť umiestnená s jeho zlatými kontaktmi smerom nadol tak ako je názorne vytlačené na tele telefónu. Maximálna podporovaná kapacita pamäťovej karty je 8 GB.

Vložte batériu - batéria by mala byť vložená do tela telefónu takým spôsobom, aby zlaté konektory batérie priľahli k zlatým kontaktom v priestore pre uloženie batérie vo vašom telefóne.

Zatlačte zadný kryt do správnej polohy a dotiahnite skrutky.).

Nabíjanie batérie

Pomocou nechtu odtiahnite gumený kryt na bočnej strane telefónu kde sa nachádza konektor telefónu. Pripojte mikroUSB-B kábel k mikroUSB konektoru vo vašom telefóne a potom pripojte USB-A konektor k adaptéru a následne do zásuvky.

Počas nabíjania bude v pravom hornom rohu obrazovky zobrazená ikona .

2. Využitie základných funkcií

Zamknutie klávesnice telefónu

Pre odomknutie telefónu (ak je obrazovka tmavá) stačte akékoľvek tlačidlo pre zapnutie obrazovky a potom stlačte ľavé tlačidlo "Odomknúť" (nachádza sa v dolnom ľavom rohu obrazovky) na asi 2 sekundy. Klávesnica bude odblokovaná.

Prístup k základnej ponuke

Pre získanie prístupu k základnej ponuke telefónu stlačte stredné tlačidlo **<OK>** alebo tlačidlo **<Menu>** na povrchu telefónu.

Použitím navigačných tlačidiel **<hore>**, **<dole>**, **<vľavo>** alebo **<vpravo>** vyberte požadovanú položku v ponuke.

Stlačte tlačidlo **<OK>** pre potvrdenie (vstup do vybranej položky) alebo **<Spät>** pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Prispôsobenie telefónu

Telefón myPhone HAMMER 2 si môžete prispôbiť vašim požiadavkám. Používanie telefónu tak môže byť pre vás oveľa jednoduchšie.

Zapnutie/vypnutie Tichého režimu

Pre vypnutie zvukov v pohotovostnom režime použite tlačidlo **<#>**. Stačte toto tlačidlo a držte ho po dobu 3 sekúnd až kým sa nezobrazí hlásenie: „Tichý režim bol aktivovaný“. Opätovné stlačenie a podržanie tlačidla **<#>** spôsobí návrat k predchádzajúcemu zvukovému režimu (režimu pred vypnutím zvukov).

Zvuky a používateľské profily

Pre nastavenie hlasitosti telefónu vyberte [**Používateľské profily**] ktoré sa nachádzajú v [**Hlavná ponuka**] → [**Nastavenia**] → [**Profily**].

Stlačte tlačidlo <OK> pre vstup do hlavnej ponuky telefónu. Potom použite navigačné tlačidlá pre výber [**Nastavenia**] → [**Používateľské profily**] a stlačte <OK>.

Vyberte si vhodný profil zo zoznamu a potom vyberte [**Nastavenia**] → [**Aktivovať**] → [**Vybrať**] pre aktiváciu vybraného zvukového profilu alebo [**Možnosti**] → [**Prispôbiť**] → [**Vybrať**] pre úpravu profilu podľa vlastných želaní.

Funkcie týkajúce sa hovorov

Začatie hovoru

V pohotovostnom režime telefónu (na hlavnej obrazovke) zadajte číslo využitím klávesnice. Odporúčame vám najprv pred telefónne číslo zadať kód krajiny.

Stlačte tlačidlo <**zelené slúchadlo**> pre začatie telefónneho hovoru. Stlačte tlačidlo <**červené slúchadlo**> pre ukončenie telefónneho hovoru.

Prijatie telefónneho hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo **<zelené slúchadlo>** alebo **[Prijat']** pre prijatie prichádzajúceho hovoru.

Stlačte tlačidlo **<červené slúchadlo>** pre odmietnutie / ukončenie hovoru.

Textové správy

Posielanie správ

Vyberte: **[Hlavná ponuka] → [Správy] → [Vytvoriť správu] → [SMS]**.

Zadajte vašu správu pomocou klávesnice. Znaky sa zadávajú písmeno po písmene. Tlačidlo **<#>** sa využíva pre zmenu metódy vstupu. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

- PL – budete môcť písať kapitálkami,
- pl – budete písať len malými písmenami,
- Pl – prvé zadané písmeno bude veľké a zvyšok bude malými písmenami,
- 123 – budete môcť zadávať číslice.

Pre zadanie špeciálneho znaku ako napr.: čiarka, pomlčka, atď. stlačte **<*>** a vyberte symbol zo zoznamu alebo stlačte tlačidlo **<1>** v odpovedajúcom počte opakovaní (v režime inom ako "123").

Pre zadanie prázdnej medzery medzi slovami stlačte tlačidlo **<0>**.

Príklady zadávania znakov:

Pre zadanie písmena „b” prosím stlačte tlačidlo **<2>** tri krát. Pre zadanie písmena „d” prosím stlačte tlačidlo **<3>**.

Potom čo zadáte text správy stlačte **[Možnosti]** a vyberte možnosť **[Odoslať]**.

Zobrazí sa vám nasledujúca ponuka:

- **[Zadajte číslo]** – zadajte číslo použitím klávesnice a potom stlačte **<OK>**.
- **[Pridať zo zoznamu]** – ak si vyberiete túto možnosť tak zadajte prvých pár písmen mena kontaktu pre jeho vyhľadanie v telefónnom zozname.

Vyberte **<OK>** pre potvrdenie výberu. Po zadaní telefónneho čísla / vybratí kontaktu prosím vyberte: **[Možnosti]** → **[Poslať]** pre zaslanie správy.

Zobrazenie správ

Vyberte: **[Hlavná ponuka]** → **[Správy]** → **[Schránka]** a vyberte správu zo zoznamu a potom vyberte **[Možnosti]** → **[Prečítať]** → **<Vybrať>** pre prečítanie obsahu správy.

Telefónne kontakty v myPhone HAMMER 2

Pridanie nového kontaktu

Pre zadanie nového kontaktu prosím vyberte: **[Hlavná ponuka] → [Ľudia] → [Nový kontakt] → <OK> → [na SIM1] alebo [na SIM2], [do telefónu] → <OK>**.

Zadajte informácie kontaktu výberom mena alebo čísla kurzorom a potom stlačte **<OK>**. Po zadaní telefónneho čísla / mena stlačte **<OK>**. Vyberte: **[Možnosti] → [Uložiť]** pre uloženie kontaktu. Ak si prajete uložiť telefónny kontakt bez pridania mena môžete mu zadať špeciálny tón zvonenia.

Pre presun kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou telefónu vyberte:

[Hlavná ponuka] → [Kontakty] → [Možnosti] → [Nastavenia kontaktov] → [Presunúť kontakty] → [Z telefónu] alebo [zo SIM1], potom vyberte [na SIM1], [na SIM2] alebo [do telefónu] a potvrdíte <OK>.

Hľadanie kontaktu

Pre vyhľadanie konkrétneho kontaktu prosím vyberte: **[Hlavná ponuka] → [Kontakty]**.

Zadajte prvé písmeno mena vášho kontaktu. Obrázka zobrazí zoznam kontaktov ktorých meno začína vybraným písmenom. Pre vyhľadanie iného kontaktu jednoducho použijete navigačné tlačidlá **<hore>** a **<dole>**.

3. Využívanie pokročilých funkcií

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Pre spojenie sa s číslom z podponuky **[Ľudia]** (telefónny zoznam), je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

V pohotovostnom režime vyberte **[Hlavná ponuka]**. Vyberte podponuku **[Ľudia]** a potom potvrdíte použitím tlačidla **<OK>**.

V zozname kontaktov vyhľadajte požadovaný kontakt (zadaním mena kontaktu pomocou klávesnice) a začnite hovor stlačením tlačidla **<zelené slúchadlo>** na klávesnici.

Zmeškané hovory

Zmeškané hovory sú zobrazené na obrazovke telefónu. Správa na obrazovke informuje o zmeškaných hovoroch. Pre zistenie kto vám volal:

Stlačte **[Zobraziť]**.

Ďalšou možnosťou je funkcia **[Hovory]**. Pre výber tejto funkcie prejdite prosím na **[Hlavná ponuka] → [Hovory] → [História volaní] → [Zmeškané hovory] → <OK>**.

Pre volanie čísla so zmeškaným hovorom vyberte toto číslo zo zoznamu a stlačte tlačidlo **<zelené slúchadlo>** na klávesnici telefónu.

Rýchla voľba

Vyberte možnosť **[Hlavná ponuka]** → **[Ľudia]** → **[Možnosti]** → **[Nastavenia]** → **[Rýchla voľba]**.

Zobrazia sa nasledujúce možnosti: **[Stav]** (pre overenie stavu služby) a **[Nastaviť tlačidlá]** (pre nastavenie čísiel rýchlej voľby). Nastavte kurzor na možnosť **[Stav]**, potom stlačte **<OK>** a nastavte **[Stav]** na: **[Zapnuté]**.

Vyberte možnosť **[Nastaviť tlačidlá]**. Na ľavej strane obrazovky sú čísla korešpondujúce s tlačidlami na klávesnici.

Využitím možnosti: **[Upraviť]** → **Vybrať** zo zoznamu kontaktov môžete položku priradiť ku korešpondujúcemu tlačidlu **[Rýchla voľba]**. Po nastavení čísla prosím stlačte tlačidlo **<červené slúchadlo>** pre návrat na hlavnú obrazovku telefónu. Pre začatie hovoru s použitím rýchlej voľby stlačte a držte (na asi 3 sekundy) naprogramované tlačidlo klávesnice telefónu.

Pripojenie vášho telefónu k počítaču

myPhone Hammer 2 môžete pripojiť k PC prostredníctvom rozhrania USB. To vám umožní prehliadanie a výmenu dát medzi vašim počítačom a vašim telefónom. Postupujte takto:

Pripojte mikroUSB konektor k vášmu telefónu (nachádza sa na ľavej strane telefónu), potom pripojte USB-A k USB konektoru vášho počítača.

Na obrazovke telefónu by sa mala objaviť informácia o pripojení USB.

Zo zoznamu možností vyberte **[pripojenie k PC]**. Telefón je pripojený k vášmu počítaču. Obsah pamäte je možné prehliadať použitím Windows Explorer.

4. Ďalšie funkcie telefónu

Nastavenie času a dátumu

Pre nastavenie času a dátumu prosím vyberte: **[Hlavná ponuka] → [Nastavenia] → [Nastavenia telefónu] → [Čas a dátum]**.

Vyberte **[Nastaviť čas / dátum]** a potvrdíte tlačidlom **<OK>**. Zadáajte aktuálny čas s použitím numerickej klávesnice. Použitím navigačných tlačidiel prejdite **<dole>**, zadajte aktuálny dátum a potvrdíte tlačidlom **<OK>** alebo vyberte **[Uložiť]**.

V možnosti **[Možnosti telefónu] → [Nastaviť formát]** vyberte odpovedajúci formát pre dátum a čas vo vašom telefóne.

Nastavenie jazyka ponuky

Pre nastavenie alebo zmenu jazyka telefónu vyberte: **[Hlavná ponuka] → [Nastavenia] → [Nastavenia telefónu] → [Jazyk]**. Zo zoznamu si vyberte preferovaný jazyk.

Nastavenie hovoru

Nastavenia hovoru sú dostupné v **[Hlavná ponuka] → [História volaní] → [Nastavenia hovoru] → [Pokročilé nastavenia]**. Dostupné sú nastavenia ako napríklad: automatické spätné zavolanie, kontrola trvania hovoru (funkcia **[Budík]**) notifikácia hovorov alebo nastavenia režimu odpovede.

Nastavenie budíka / budíkov

Z hlavnej ponuky vyberte **[Organizér]**.

Vyberte pozíciu zo zoznamu **[Budík]** použitím navigačných tlačidiel **<hore>** a **<dole>** a potom potvrdíte vašu voľbu stlačením tlačidla **<OK>**. Vyberte akúkoľvek položku zo zoznamu a vyberte **[Upraviť]**.

Použitím funkcie **[Stav]** zapnite (alebo vypnite) budík. Pohybom na položky vyššie (tlačidlo **<hore>**) môžete nastaviť čas budíka s použitím numerickej klávesnice telefónu.

Ďalšou funkciou ktorú môžete nastaviť je výber dní, kedy má byť budík aktívnym (Funkcia **[Opakovať]**, dostupné možnosti sú: raz, každý deň, vybrané dni).

Nižšie existuje ďalšia možnosť **[typ upozornenia]** kde je možné definovať či má budík pozostávať len z vibrovania telefónu, zvonenia alebo z vibrácia a zvonenia súčasne. Pre potvrdenie nastavení budíka vyberte (**[Vykonať] → [Áno]**).

Továrenské nastavenia

Pre účel obnovenia továrenských nastavení systému vyberte **[Hlavná ponuka] -> [Nastavenia] -> [Obnova továrenských nastavení]** potom zadajte heslo telefónu a potvrdte vašu voľbu tlačidlom **<OK>**.

Kód pre obnovu továrenských nastavení je: 1122.

Baterka

Pre zapnutie baterky stlačte (a podržte asi 3 sekundy) tlačidlo **<OK>** na klávesnici telefónu. Zapnutie baterky a jej vypnutie sú možné len stlčením tohto tlačidla na tri sekundy.

Zoznam hovorov

Vo vašom telefón existuje možnosť **[Hlavná ponuka] -> [Telefónne hovory] -> [Zoznam telefónnych hovorov]**. Vďaka tomu je možné prehliadať zoznam hovorov (vidieť aké telefónne hovory boli volané, prijaté, atď.).

V podponuke nájdete položky ako:

- Zmeškané hovory
- Odchádzajúce hovory
- Prichádzajúce hovory

- Vymazanie zoznamu

Pre účel pre výber niektorej z možností spomínaných vyššie vyberte ju zo zoznamu a stlačte tlačidlo <OK>.

Kalendár

Vo vašom telefón myPhone Hammer 2 máte k dispozícii kalendár. Kalendár poskytuje prehľad aktuálneho alebo akéhokoľvek iného dňa.

Pre otvorenie aplikácie kalendár vyberte: **[Hlavná ponuka]** -> **[Organizér]** -> **[Kalendár]**.

Bluetooth

Vo vašom telefóne je dostupný modul Bluetooth. Slúži pre bezdrôtové pripojenie a výmenu súborov s inými zariadeniami ktoré sú vybavené funkciou pripojenia k Bluetooth.

Pre využitie modulu Bluetooth nasledujte: **[Hlavná ponuka]** → **[Nastavenia]** → **[Pripojenie]** → **[Bluetooth]**.

Dostupné sú nasledujúce možnosti:

[Stav] – stlačením tlačidla <OK> je prenos rádiového signálu Bluetooth zapnutý alebo vypnutý. Zapnutie Bluetooth je signalizované na obrazovke v hornej stavovej lište modrou ikonou.

[Viditeľnosť] – zapnutie tejto funkcie poskytuje viditeľnosť vášho telefónu na zozname dostupných zariadení pre iné telefóny, tablety a počítače vybavené modulom Bluetooth.

[Moje zariadenia] – nachádza sa tu funkcia (Hľadať nové zariadenia) ktorá vám umožní vyhľadať zoznam dostupných Bluetooth zariadení ktoré sú dostupné v dosahu telefónu. Táto funkcia poskytuje pripojenie k zariadeniam dostupným v zozname zariadení.

[Hľadať audio zariadenie] – táto možnosť poskytuje vyhľadanie a pripojenie telefónu k audio zariadeniam ktoré využívajú technológiu pripojenia Bluetooth, napr. Bluetooth bezdrôtové slúchadlá.

[Moje meno] – poskytuje vloženie mena pod ktorým bude váš telefón viditeľný počas pripojenia s inými zariadeniami Bluetooth. Štandardný názov je myPhone Hammer 2.

[Pokročilé] – táto možnosť poskytuje konfiguráciu funkcie zvukového prenosu medzi slúchadlami Bluetooth a telefónom (funkcia **[Prenos zvuku]**) a testovanie MAC adresy telefónu (funkcia **[Moja adresa]**).

Pripojenie zariadení Bluetooth

Pre účel pripojenia so zariadením Bluetooth vyberte zo zoznamu dostupných zariadení vyberte: **[Hlavná ponuka]** -> **[Nastavenia]** -> **[Bluetooth]** -> **[Moje zariadenia]** -> **[Hľadať nové zariadenie]**, a potom vyberte zariadenie zo zoznamu a stlačte **[Pripojiť]**. Na oboch zariadeniach sa zobrazí komunikácia s otázkou na zhodné heslo. Pre prepojenie zariadení stlačte **[Áno]**.

Posielanie súborov prostredníctvom Bluetooth

Pre účel zaslania súboru ktorý sa nachádza na pamäťovej karte na už pripojené zariadenie zadajte: **[Hlavná ponuka]** -> **[Správa súborov]** -> **[Pamäťová karta]** -> vyberte z pamäťovej karty súbory ktoré si prajete poslať a potom vyberte **[Možnosti]** -> **[Poslať]** -> **[cez Bluetooth]**, a potom vyhľadajte prijímacie zariadenie alebo ho pridajte zo zoznamu pripojených zariadení. Súbor bude poslaný po potvrdení prijímateľa.

Fotoaparát

Telefón myPhone Hammer 2 je vybavený kamerou ktorá poskytuje možnosť zachytávania snímok a nahrávania videí.

Fotografovanie

Pre účel zachytenia snímky otvorte aplikáciu kamery zadáním **[Hlavná ponuka]** -> **[Multimédiá]** -> **[Kamera]** alebo stlačením navigačného tlačidla **<hore>** ak ste na domácej obrazovke telefónu. Po spustení aplikácie kamery umiestnite objekt ktorý chcete zosnímať do záberu kamery a následne stlačte tlačidlo **<OK>**. Obrázok bude uložený štandardne do katalógu "Fotografie" na mikroSD kartu v telefóne.

Obrázok je možné zobrazíť použitím aplikácie **[Galéria]** (v **[Hlavná ponuka]** -> **[Multimédiá]** -> **[Album]**).

Nahrávanie videa

Pre nahrávanie videa nasledujte **[Hlavná ponuka]** -> **[Multimédiá]** -> **[Kamera]** alebo stlačte navigačné tlačidlo **<hore>** ak ste na domácej obrazovke telefónu. Ďalej umiestnite objekt nahrávania do záberu kamery a stlačte tlačidlo **<hore>** pre účel vybratia módu kamery a **<OK>** pre začatie nahrávania. Nahrané videá sú štandardne ukladané v katalógu "Videá" na MikroSD karte telefónu. Tieto videá môžete vidieť použitím aplikácie **[Prehrávač médií]** (v **[Hlavná ponuka]** -> **[Multimédiá]** -> **[Video]**).

5. Všeobecné pravidlá správneho zaobchádzania s telefónom

Informácia o certifikácii (SAR)

Mobilný telefón je ako vysielačom tak aj prijímačom rádiových vln.

Telefón bol navrhnutý a vyrobený podľa bezpečnostných noriem tak, aby poskytoval energiu rádiových vln v rámci limitov stanovených Radou Európskej Únie.

Tieto limity popisujú povolenú úroveň vplyvu rádiových vln na celú populáciu a boli vytvorené nezávislou vedeckou organizáciou na základe výsledkov detailného vedeckého výskumu pri úvahe s veľkým bezpečnostným rozpätím. Cieľom je poskytnúť bezpečnosť pre všetkých ľudí nezávisle na veku a zdravotnom stave.

Čo sa týka mobilného telefónu, úroveň dávky rádiových vln je meraná koeficientom SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR koeficientu ktorý je nariadený Radou Európskej Únie je rovný 2W/kg a týka sa priemernej hodnoty na 10 gramov tkaniva. Najvyššia hodnota koeficientu SAR pre telefón myPhone Hammer 2 je rovná 0,562 W/kg.

Deklarácia zhody so smernicami Európskej únie

myPhone Sp.o.o potvrdzuje že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia Európskej smernice 1999/5 / EC.

Numer Deklaracji 90/07/2015
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 16-07-2015
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone Hammer 2
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A12:2011
EN 301 489-1V1.8.1
EN 301 489-7V1.3.1
EN 301 489-17V2.1.1
EN 301 489-34V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1
EN 60360:2001
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

16-07-2015 Warszawa
(date i miejscowość / date, place)


(podpis signatarium / signature of the signatory)

 **myPhone** sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP. 895-18-45-043, REGON 020167256